



BOSCH HBA574BR0 Orkaitė

Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno

Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 7 kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
- Standartinis kaitinimas
- picos funkcija
- apatinis kaitinimas
- grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 50 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Itin didelės talpos orkaitė, padengta pilku emaliu

Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- Rankiniu būdu nustatomas hidrolizinis valymas
- Ištisas stiklas, aukščiausia k.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: XE51
- Elektroninis laikrodis
- Kaitinimo nustatymas
- AutoPilot, 10
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Atliekant valymą pirolizės būdu durelės neįkaista
- Įstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.99
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.81
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa: 71 l

Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560-568 x 585-595 x 550, 560-568 x 585-595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.
- Rekomenduojame papildomus gaminius rinktis iš SER4 linijos, kad jūsų integruojamieji prietaisai būtų optimaliai suderinami.